



Slovenská príručka

zoznam:

- Str. 1 Obsah balenia a systémové požiadavky
- Str. 2 Prehľad rozvrhnutie zariadení
- Str. 3 Používanie

RAZER

- Str. 9 Inštalácia
- Str. 10- Nastavenie
- Str. 17-Programovanie maker
- Str. 18- Údržba a čistenie

Obsah balenia, systémové požiadavky a registrácia:

Balenie obsahuje:

- RazerTurret herné lapboard
- RazerTurret herná myš
- RF USB Dongle
- Dobíjacie batérie pre myš
- Nabíjací dok
- Napájací kábel
- Napájací adaptér
- Vymeniteľné nástavce pre rôzne typy zásuviek
- Príručka s dôležitými informáciami o produkte (v angličtine)

Systémové požiadavky:

Pri použití RF USB dongle

- PC / Mac / RazerForge TV (je potreba obstarať príslušnú aplikáciu) s voľným USB portom
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 Mac OS X (10.8-10.11)
- pri použítíBluetooth
- PC / Mac
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 Mac OS X (10.8-10.11)
- Zariadenie kompatibilné s verziou Bluetoot 4.0 alebo vyšší

Distributor: LAMA Plus Ltd.

Prehľad rozvrhnutia:



- A. Power a párovací tlačidlo
- B. Prepínač medzi Bluetooth a rádiovým prepojením
- C. LED indikátor
- D. Ovládanie hlasitosti
- E. Klávesy pre ovládanie prehrávačov
- F. Android klávesy
- G. Podložka pre myš



- A. Ľavé tlačidlo
- B. Pravé tlačidlo
- C. Skrolovacie koliesko
- D. Indikátor batérie a párovanie
- E. 5 tlačidlo myši
- F. 4 tlačidlo myši
- G. Zvýšenie DPI
- H. Zníženie DPI
- I. Odnímateľný kryt
- J. Prepínač režimůBluetoot / vypnuté / 2.4GHz RF
- K. 3500 DPI optický senzor
- L. Priestor pre uloženie RF dongle
- M. Dobíjacie aku článok

používanie

Manipulácia s akučlánkem, postupujte podľa obrázkov.



Ak zariadenie dlhšie nepoužívate, odporúčame vybrať aku článok.

dobíjanie

Zvoľte správny typ tŕňov a zasuňte ho do adaptéra, tak ako je vyobrazené.





Prepojte kábel s dokovacou stanicou.



Sklopte podložku a odkryjú sa konektory pre nabíjanie klávesnice.



Ako je to zobrazené vložte klávesnicu a myš do nabíjacieho doku. Dajte pozor, aby ste zariadenie správne vložili a nedošlo k poškodeniu alebo že sa nebude zariadenie dobíjať.



Plne vybitej batérii trvá cirka asi 3 hodiny, než dôjde k ich plnému nabitie.

Battery LED Indicator

		Razer Turret gaming lapboard		Razer Turret gaming mouse
	Bluetooth mode	RF mode	Bluetooth mode	RF mode
Full battery	•	•	I	I
Low Battery			影	影
	<99%	100%	<99%	100%
Charging		•	影	I

Zapnutie a vypnutie klávesnice.



Klávesnica sa po 15 minútach nečinnosti prepne do režimu spánku, z ktorého ju prebudíte stlačením akejkoľvek klávesy. Klávesnica sa bude automaticky snažiť prepojiť s posledným spárovaným zariadením.

V základe je klávesnica a myš pre prepojenie v režime Bluetooth.

párovanie myši

Presuňte spínač do polohy pre prepojenie cez Bluetooth. Viď obrázok.



Aktivujte Bluetooth vo vašom počítači a hľadajte zariadení.



Akonáhle nájdete zariadenia a spárujete. LED na zariadení bude cca 5 sekúnd svietiť, než zhasne. Viď. Obrázok.



Pre spárovanie myši s iným zariadením, odpojte súčasné prepojenie na hosťujúcim zariadení. Potom súčasne stlačte a držte stlačené 4 bočné tlačidlá po dobu cca 3 sekúnd pre zapnutie ručného párovanie. Viď. Obrázok.



<u>párovanie klávesnice</u> Presuňte spínač do polohy pre prepojenie cez Bluetooth. Viď obrázok.



Zapnite klávesnicu pomocou Power tlačidla. Začne blikať modrá LED.



Aktivujte Bluetooth vo vašom počítači a hľadajte zariadení.



Akonáhle nájdete zariadenia a spárujete. LED na zariadení bude cca 5 sekúnd svietiť, než zhasne. Viď. Obrázok.



Pre spárovanie klávesnice s iným zariadením, odpojte súčasné prepojenie na hosťujúcim zariadení. Potom stlačte a držte tlačidlo Powerpo dobu cca 3 sekúnd pre zapnutie ručného párovanie. Viď. Obrázok.



Prepojenie skrze bezdrôtové 2.4GHz pásmo.





Odstráňte kryt a vyberte RF dongle a zasuňte ho do voľného USB portu.

Zapnite zariadenie a počkajte, kým dôjde na škárovanie. Potom po cca 5 sekundách LED indikátor zhasne.



<u>inštalácia</u>



Upozornenie: Ak už máte nainštalovaný Razer Synapse 2.0 a vytvorený účet body 3-4 vynechajte.

1. Pripojte klávesnicu k počítaču

2. Navštívte stránky: www.razerzone.com/razer-id a registrujte sa alebo sa prihláste pod existujúcim účtom Synapse, ktorý máte z skoršie používaných Razer produktov.

- 3. Stiahnite ovládací program Razer Synapse 2.0 z www.razerzone.com/synapse.
- 4. Spustite inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
- 5. Registrovať svoj produkt môžete na www.razerzone.com/registration.

Pri systémoch Windows 8 a vyššie sa postup trochu líši.

Technickú podporu získate na adrese: http://support.razerzone.com/

Distributor: LAMA Plus Ltd.

nastavenie

Upozornenie: Nižšie uvedené funkcie sú popisované s Razer Synapse 2.0 a môžu sa líšiť v závislosti od verzie softvéru a operačného systému.

			John.doel	drazerzone.com 🔻 🔘	✿ − X
KEYBOARD		STATS	X	No.	N.C.
					1
				III. (*)	35%
SELECT PROFILE Profile PROFILE NAME Profile SHORTCUT FN + 1 LINK PROGRAM					
Razer Turret Keyboard R	lazer Turret Mouse	73			

Profil

Umožňuje vytvárať, ukladať a mazať vlastné profily nastavenia myši.



Vymazať vybraný profil

Kopírovať, importovať či exportovať profily

Pri zaškrtnutí voľby LINK APPLICATION môžete spúšťať zvolený profil priamo zo zoznamu aplikácií nižšie.

Profile	
+ 11	
PROFILE NAME	Copy
Profile	Export
 LINK PROGRAM 	

Funkcie tlačítok – ButtonAssigment Menu





Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Gaming Mode Tab

					john.doe@razerzon	e.com 🔻 🗿 🛛 🌣 🗕
KEYBOARD		STATS				- ALS
	GAMING MODE					- 5
						(k)
SELECT PROFILE		GAMING MODE		OFF		
Profile		DISABLED KEYS				
+ 8	•••	Alt + Tab		Disable		
PROFILE NAME		Alt + F4		Disable		
Profile		Windows Kov		Dischla		
SHORTCUT		Windows Key	*	DISable		
FN + 1		Android Home	~	Disable		
LINK PROGRAM		Android Home	~	Disable		
		Cortex Key	~	Disable		
					.6.	
Razer Turret Keyboard	Razer Turret Mouse					

Tu môžete nastaviť ktoré klávesy pri zapnutí herného režimu majú byť aktívny alebo nie.

PowerTab

Tu si môžete nastaviť parametre zariadenia a nastaviť napríklad čas kedy sa prepne zariadenie pri nečinnosti do režimu spánku aby šetril batériu pod.

			john.doeldrazerzone.com ♥ ()
KEYBOARD		STAS	we have a second s
CUSTOMIZE		POWER	
		WIRELESS MODE POWER SAVING OPTIONS	···· 📄 35%
		Enter sleep mode after idle for (minutes)	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
		Blink LED when power level is below	
		5% 10% 15% 20% 25%	
Razer Turret Keyboard	Razer Turret Mouse		

1

Ďalšie nastavenia

Klávesnica a myš sa v synapsie ukazujú ako dve zariadenia.

Mouse TAB Umožnuje nadefinovať funkcie pre jednotlivé tlačidlá a uložiť preferované profily<u>.</u>



Profil

Umožňuje vytvoriť, Uložiť a odstrániť vlastné myši nastavenia profilov.



Vytvorit nový profil

Vymazať vybraný profil

Kopírovat, importovat či exportovat profily

Pri zaškrtnutí volby LINK APPLICATION môžete spúšťať zvolený profil priamo zo zoznamu aplikácii.

Profile	
+ 0	
PROFILE NAME	Copy
Profile	Export
 LINK PROGRAM 	
notepad ++.exe	100

Funkcia tlačítok – ButtonAssigment Menu



👝 Defa

Default – Základné funkcie tlačidiel

KeyboardFunction – Táto funkcia umožňuje priradiť vybrané funkčné klávesy na klávesnici.

Mouse Function – táto funkcia priradí danému lačidlu inú funkciu myší z daného záznamu.

Sensitivity – dá vám prístup k nastaveniu citlivosti myši, jako rýchlo sa bude pohybovať kurzor po obrazovke

Inter-device – umožní zmenu funkcie iných zariadení pracujúcich s Razer Synapse 2.0. napr. spojenie s hernou klávesnicou.

Macro – umožňuje priradiť tlačitku zvolené uložené makro funkcie.

Switch Profile – umožňuje nadefinovaným tlačítkam zmenu voľby profilu z vašich uložených profilov.



Launch Program – umožňuje nadefinovaným tlačítkam spustiť zvolený program.

In-game Configurator – Umožnuje spustenie konfigurácie myši behom spustenej hry.



MultimediaFuncion – umožňuje spustiť možnosti ovládánia multimediálneho prehrávača.

Windows 8 charms – umožňuje prepnutie nadefinovaných funkcií tlačitiek k príkazom vo Windows. Pre via informácii sa pozrite na: <u>http://windows.microsoft.com/en-sg/windows-8/getting-</u> <u>around-tutorial</u>

Windows Shortcut – umožňuje priradenie funkcie tlačítka k príkazom v OS. Viac:<u>https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/126449</u>

Shortcut – umožňuje priradenie funkcie tlačítka k príkazom v OS. Viac: <u>https://support.apple.com/kb/ht1343</u>



Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

Performance tab

Nastavenie citlivosti myši a rýchlosti pohybu kurzoru.

	No la	john.doe@razerzone.com 🔻 💽 🔅 – 🗴
MOUSE MACE	IOS STA	- AL
		See all all all
	SENSITIVITY The number of dots-per-inch (DPI) of mouse movement.	(≹) .111 ⊒ 35%
SELECT PROFILE		CONFIGURE SENSITIVITY STAGES
PROFILE01	1800	
+ 11 •••	100	3500
PROFILE NAME		
PROFILE01	ACCELERATION	
LINK PROGRAM	The rate of increase of speed in the cursor with respect to mouse movement	ent.
		6 7 8 9 10
	POLLING RATE The frequency of data updates for the device.	
	500	
U)		Last cloud back-up on: Sync Now
Razer Turret Keyboard Razer Turret Mo	JSE	

Sensitivity

Zde nastavíte velikost citlivosti myši. Doporučené hodnoty jsou v rozmezí 1600-1800.

Enable X-Y Sensitivity

Při zaškrtnutém políčku máte možnost nastavit citlivost pro každou osu zvlášť.

Acceleration

Velikost zrychlení pohybu kurzoru na obrazovce. Doporučené nastavení pro Windows je 0 a pro Mac 5.

PollingRate

Zde nastavujete rychlost odezvy. Čím větší je číslo tím rychleji myš reaguje na dané činnosti. Můžete vybrat jednu z těchto možností – 125Hz (8ms), 500Hz (2ms) a 1000Hz (1ms). Doporučené hodnoty jsou 500Hz-1000Hz)

PowerTab

Tu si môžete nastaviť parametre zariadenia a nastaviť napríklad čas kedy sa prepne zariadenie pri nečinnosti do režimu spánku aby šetril batériu pod.

		john.doe@raz	erzone.com 🔻 🚫 🛛 🌞 🗕 🗴
MOUSE			NGS
CUSTOMIZE		POWER	
		WIRELESS MODE POWER SAVING OPTIONS	(*) .11 🝙 35%
		Enter sleep mode after idle for (minutes)	
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
		Blink LED when power level is below	
		5% 10% 15% 20% 25%	
		C	V
		` S·	
Razer Turret Keyboard	Razer Turret Mouse		

Macrostab

Tu môžete vytvárať vlastné makro – reťazce príkazov. Následne ich ukladať a vyvolať podľa potreby.



	đ		•••	
MACRO NA	ME			
RECORD	DELAY			
DEFAULT	T DELAY	0.050	1	sec

Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť: **Recorddelay** – bude nahrávaná aj rýchlosť zadávania príkazov. **Default delay** – každý príkaz bude mať nastavenú prodlevu medzi jednotlivými príkazmi. **Delay** – bude nahrávať len príkazy bez prodlevy.

KEYBOARD MACROS	STATS	john doedhazerzone com y 💿 🔹 x	KEYBOARD MACROS	STATS	jehn doel	Brezerzone.com y	• • • ×
MAGRO			MACRO Macrol V Macrol Aude Macrol Aude Recond DELAY DEFAULT DELAY RED DEFAULT DELAY RED DEFAULT DELAY C RECOND		INSERT Dat Dat Duration Koj	ay Balora iay Balora ay Attar yatroka Balora yatroka Ajtar	CANCEL
Razer Turni Koybord Razer Turni Kouse			Razer Tarret Koybaed Razer Tarret Mosee				

Akonáhle máte už vytvorené makro, môžete ho ešte ďalej upravovať podľa potreby.



Stats&Heatmaps

Zapnutím tejto funkcie ktorá je normálne vypnutá môžete vizuálne sledovať informácie o tom jako klávesnica a myš využívate a napr. Ktoré tlačítka stláčíte najviac atď.

Obrázok je len ilustračný:



Viac informácii nájdete v anglickej príručke.

Distributor: LAMA Plus Ltd.

Údržba a čistenie

Zariadenie vyžaduje minimálnu údržbu ale odporučujeme raz za Mesin vykonať tieto úkony:

- Myš odpojte od počítača a pomocou suchej alebo navlhčenej Hančičky v teplej vode jemne očistite nečistoty.
- K čisteniu medzier používajte guľaté špáratko alebo navlhčené tampóny pre astenie uší.
- K prípadnému čisteniu optiky myši použite len suché tampóny do uší.

www.eenings.ck