RAZER BLACKWIDOW CHROMA V2

Slovenská príručka

zoznam:

- Str. 1 Obsah balenia a systémové požiadavky
- Str. 2 Prehľad rozloženie klávesnice
- Str. 3 -Inštalácia a technická podpora
- Str. 4-Používanie
- Str. 6-Nastavenie Str. 11 - Makrá
- Str. 15 Údržba a čistenie

Obsah balenia a systémové požiadavky:

Balenie obsahuje:

- RazerBlackWidow Chroma V2 herná klávesnica
- Ergonomická podpierka pre zápästie
- Príručka s dôležitými informáciami o výrobkuV angličtine

Systémové požiadavky:

- PC s voľným USB portom
- Windows 7 / MAC OS X 10.9 (alebo vyšší)
- Internetové pripojenie (pre inštaláciu ovládačov)
- 200MB voľného miesta na disku

Prehľad rozloženia klávesnice:



- A. Ovládanie hlasitosti
- B. Ovládanie audio / video prehrávačov
- C. Nahrávanie Makro funkcií
- D. Herma mód klávesnice
- E. Ovládanie intenzity podsvietenia
- F. Režim spánku
- G. LED indikátory
- H. 5 makro keys
- I. Ergonomická opierka pre zápästia
- J. 3.5 mm kombinovaná zdierka
- K. USB port



Inštalácia a technická podpora:



Upozornenie: Ak už máte nainštalovaný Razer Synapse 2.0 a vytvorený účet body 3-4 vynechajte.

1. Pripojte klávesnicu k počítaču

2. Navštívte stránky: www.razerzone.com/razer-id a registrujte sa alebo sa prihláste pod existujúcim účtom Synapse, ktorý máte z skoršie používaných Razer produktov.

3. Stiahnite ovládací program Razer Synapse 2.0 z www.razerzone.com/synapse.

4. Spustite inštaláciu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke

5. Registrovať svoj produkt môžete na www.razerzone.com/registration.

Pri systémoch Windows 8 a vyššie sa postup trochu líši.

Technickú podporu získate na adrese: http://support.razerzone.com/

používanie:



Podržaním stlačení tohto tlačidla aktivujete pridružené funkcie u funkčných kláves Fx - kde x znamená číslo.



FN + F1 - vypnutie zvuku FN + F2 - zníženie hlasitosti FN + F3 - zvýšenie hlasitosti



- FN + F5 preskočenie na predchádzajúcu skladbu
- FN + F6 play a pauza skladby
- FN + F7 preskočenie na nasledujúcu skladbu



- FN + F11 zníženie intenzity posvícení loga klávesnice
- FN + F12 zvýšenie intenzity podsvietenia loga klávesnice
- FN + Pause / Break umožnuje uviesť počítač do režimu spánku

Nahrávanie Makro príkazov:



1. Pre začiatok nahrávania makra stlačte tieto klávesy, rozsvieti sa indikátor.

2. Urobte sekvenciu klávesov, ktorú chcete nahrať.

3. Pre ukončenie nahrávania opäť stlačte tieto dve klávesy alebo kláves ESC. Pritom indikátor začne blikať.

4. Stlačte kláves pod ktorú chcete uložiť nahrané Makro.

<u>Herný režim:</u>



Zapnutím herného režimu vypnete funkciu Windows klávesov a zabránite tým ich nechcenému stlačeniu.

Ďalej môžete tiež vypnúť funkciu klávesov Alt + Tab a Alt + F4

nastavenie:

Upozornenie! : Nižšie uvedené funkcie vyžadujú byť prihlásení v Razer Synapse 2.0. Tieto funkcie sa tiež môžu líšiť na základe použitej verzie softvéru a operačného systému.

KeyboarTab

Toto je základná karta, keď spúšťate program Razer Synapse 2.0 prvýkrát. Táto karta vám umožní nastaviť jednotlivé parametre klávesnice.



Profil

Umožnuje vytvárať, ukladať a mazať vlastné profily nastavenie klávesnice.



Vytvorit nový profil

Vymazať vybraný profil

Kopírovať, importovať či exportovať profily

Pre vyvolanie daného profilu môžete nastaviť klávesovú skratku, pomocou kombinácie klávesov FN + 0 - 9.

Pri zaškrtnutí voľby LINK APPLICATION môžete spúšťať zvolený profil priamo zo zoznamu aplikácií nižšie.

Profile	
+ 8	
PROFILE NAME	Copy Import
Profile	Export
SHORTCUT	
FN + 1	
 LINK PROGRAM 	

prispôsobenie funkcií

				john.doe@razerzone.c	
					Part of the second
KEYBUARD	MACRUS				
CUSTOMIZE					ş
SELECT PROFILE					
Profile		-			6 1/ 5
+ 8					• •
Profile					41 11 42
		~~ Z X C VI		-	140 240 28
SHORTCUT			_		0- 1
FN + 3					
LINK PROGRAM				CV	
				Character Designment of the	
(DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA DATA					
The second s			•		
Razer BlackWidow					
Chroma V2					

Umožnuje nastavenie jednotlivých funkcií klávesov a tie potom budú automaticky uložené do aktívneho profilu.

-1

Funkcie tlačítok – KeyAssigment Menu







Disable – vypne funkčnost daného tlačítka.

LightingTab

Nastavenie rôznych možností podsvietenia klávesnice. Pokiaľ máte pripojené iné zariadenie s

podporou Chroma môžete ho sychnronizovat sklávesnicou, pokiaľ túto funkciu zariadenie podporuje.

				john.doe@razerzone.com 🔻 💿	0 - X
KEYBOARD				w.	25
CUSTOMIZE	LIGHTING	GAMING MODE		and and	No.
SELECT PROFILE		EFFECT			
		Spectrum Cycling	CHROMA CONFIGURATOR		
+ 8		Custom Breathing			
PROFILE NAME					
		Spectrum Cycling			
SHORTCUT		Starlight Static			
		Wave			
LINK PROGRAM		E None	,		
		DIM NORMAL	BRIGHT		
		Switch off all lighting when a	display is turned off.		
Razer BlackWidow Chroma V2					

Základné svetelné efekty:

	Názov	Popis	Ako nastaviť
0	SpectrumCycling	Nekonečný cyklus celého farebného spektra	Nie je potrebné nič nastavovať
	Wave	Cyklus farieb sa bude pohybovať podľa nastaveného spektra a smeru	Zvoľte pohyb podsvietenie medzi pohybom z ľava do prava a z prava do ľava
\bigcirc	Static	Bude svietiť len zvolená farba	Zvoľte si požadovanú farbu podsvietenia
\bigcirc	Breathing	Klávesnica sa bude rozsvětlovat a zhasínať	Vyberte až dve farby medzi ktorými bude prebiehať svetelný efekt
	Reactive	Stlačená klávesa sa rozsvieti a potom pomaly zhasne podľa nastavenia	Vyberte farbu a trvania efektu
	Ripple	Pri stlačení klávesy sa vytvorí svetelné vlnenie okolo	Vyberte farbu
	Starlight	Každá klávesa bude náhodne sa zapínať a vypínať	Vyberte až dve farby alebo náhodné farby a dobu trvania

1

Ð	Fire	Každá klávesa sa rozsvieti a bude evokovať horenia plameňov	Nie je potrebné nič nastavovať
---	------	---	--------------------------------

Pokročilé nastavenia svetelných efektov:

Je dostupné z Razer Synapse kde sa nachádza advanced Chroma configurator a tlačidlo Lighting.



Nastavte si požadované parametre podsvietenia. Pomocou klávesy CTRL si môžete vybrať viac zón, ktorých sa nastavenie bude týkať. Po dokončení nastavenia kliknete na tlačidlo Apply aby sa vaše parametre uložili.

Distributor: LAMA Plus Ltd.

Gaming Mode Tab

T	.	(1.1 <i>4</i>		(la a una é la a			1 - L - L - L - L - L - L - L - L - L -	
Tu mozete n	lastavit ktore	e klavesv i	bri zabnut	inerneno	rezimu r	naiu by	/t aktivnv	zalebo nie.

				john.doe@razerzone.com 🔻 💿 🛛 🔷 — 🗴
KEYBOARD		CHROMA APPS	STATS	-AS
		GAMING MODE		
SELECT PROFILE		SAMING MODE	ON OFF	
Profile				
+	***		Disable	
PROFILE NAME			Disable	
Profile			Disable	
			Disable	
LINK PROGRAM				, S.C.L
Razer BlackWidow Chroma V2				

Macrostab

Tu môžete vytvárať vlastné makro – reťazce príkazov. Následne ich ukladať a vyvolať podľa potreby.

+		MACRO	
	Vytvoriť nové makro		
đ	Vymazať vybrané makro	+	IAME
	Kopírovať, importovať či exportovať makra	MACROP	NAME
e RECORD	Priame nahrávanie makra tak jako vykonávate jednotlivé príkazy.	 RECOR DEFAU NO DE 	RD DELAY JLT DELA' LAY
STOP	Ukončenie priameho nahrávania makra.		🛑 RE

Pri priamom nahrávaní makra máte možnosť zvoliť: **Recorddelay** – bude nahrávaná aj rýchlosť zadávania príkazov. **Default delay** – každý príkaz bude mať nastavenú prodlevu medzi jednotlivými príkazmi. **Delay** – bude nahrávať len príkazy bez prodlevy.

1

0.050

	john.doeGrazerzone.com 🔻 💿 🛛 🗢 🗶
KEYBOARD MACROS	- AS
	A AND A
MACRO	
MAURU.	
MACRO NAME	
RECORD DELAY	
O DEFAULT DELAY 0.050 SEC	
O NO DELAY	
C DECODD	
RECORD	
Razer BlackWidow Chroma V2	

		john.doe@razerzone.com 🔻 💿 🛛 🗖 🗕 🗙
KEYBOARD MACROS		- AS
		4
MACRO	↓ w	
Macro 1	② 0.050 seconds delay	
*	▼ W ② 0.050 seconds delay ■ Ω	
MACRO NAME	Ø 0.050 seconds delay	
Macro 1	1 a	
	Ø.050 seconds delay	
RECORD DELAY	A D 050 seconds delay	
O DEFAULT DELAY 0.050 SEC	A	
O NO DELAY	0.050 seconds delay	
e RECORD		
	INSERT	
PARTY AND A STATE		
Razer BlackWidow Chroma V2		

Akonáhle máte už vytvorené makro, môžete ho ešte ďalej upravovať podľa potreby.





Môžete aj do už hotovej sady príkazov nahrať ďalšie príkazy / makrá pomocou tlačidla



↓ P	INSERT Keystroke Before	
🕗 0.094 seconds delay		
∔ L		
🕗 0.078 seconds delay	RECORD DELAY	
1 P	DEFAULT DELAY 0.050 SEC	
🕗 0.047 seconds delay	NO DELAY	
1 L		
	C RECORD	
	SAVE CAN CE	L





Chroma APPS TAB

Umožnuje prístup k nastaveniu rôznych aplikácií a nastavení od rôznych tvorcov.

ON Pri zapnutí funkcie navštívte stránku https://www2.razerzone.com/chromaworkshop/blog kde môžete stiahnuť rôzne nastavenia pre rôzne aplikácie.

		John a beidrazer.	
KEYBOARD MACROS	CHROMA APPS	15 .5.	- AS
SETTINGS APPS LIST			
CHROMA APPS OFF ON		\sim	Develop your own
CHROMA	- Ch		
Chroma peripherals allow 3rd party integra	tion for a truly immersive gaming experience	ê.	
Enabling this feature allows Chroma Apps to	o control the light effect on your device.		
When you install Chroma Apps or compatible	e programs on your system it will be display	ed here.	
	• • •		NEXT
For more Chroma Apps, visit Chrona Workshop.			
			18666866666666666666
Razer BlackWidow Chroma V2			

Stats & Heatmaps

Zapnutím tejto funkcie, ktorá je normálne vypnutá, môžete vizuálne sledovať informácie o tom ako klávesnicu a myš využívate a treba ktoré tlačidlá stláčate najviac atď.

Obrázok je iba ilustračný:



Viac informácií nájdete v Anglickej príručke.

Údržba a čistenie

úkony:



Klávesnicu odpojte od počítača, šetrne vytraste prípadné nečistoty z oblastí pod klávesami a pomocou jemného vlhkého handričky navlhčenej v teplej vode zbavte nečistôt.

(V žiadnom prípade na čistenie nepoužívajte saponáty, benzín a pod.)